

操作說明書 V0.9

目錄

- 1.APP下載
- 2.安裝程序&權限開啓
- 3.註冊
- 4.登入
- 5.設定
 - 5-1 一鍵設定
 - 5-2藍芽設定
 - 5-3手動設定
- 6.撥號
- 7.分享設備
- 8.設備設定
 - 8-1設備名稱
 - 8-2通知音效
 - 8-3上線模式
 - 8-4音量控制
 - 8-5韌體版本
 - 8-6更換WiFi網路名稱
 - 8-7刪除設備
- 9.帳號設定
 - 9-1帳號刪除
 - 9-2使用者名稱
 - 9-3變更密碼
 - 9-4應用版本
 - 9-5登出
- 10.其他注意事項

1.APP下載



IOS :

請開啓相機鏡頭對準掃描, 或者至 App Store 搜尋 OTVERSE, 支援 iOS 12 以上

Android: 請使用QR-Code專用掃描App進行掃描, 或者至 Play Store 搜尋 OTVERSE, 支援 Android 8 以上

▲ 如在Play Store/App Store搜尋不到即為無法支援!

2.安裝程序&權限開啓

IOS :

- 打開App
- [允許]OTVERSE傳送通知
- [允許]OTVERSE使用位置
- [允許]OTVERSE取用麥克風

Android :

- 開啓App
- [允許]存取位置資訊: [精確]&使用應用程式時
- [允許]錄音:使用應用程式時
- [允許]取用音樂及音訊
- [允許]存取照片或影片
- [允許]顯示在其他程式上層
- [允許]運作在背景
- [允許]裝置與應用程式通知權限
- [允許]OTVERSE所有通知



任一不允許都會造成無法順利安裝或使用障礙



7	-	=+-	П	m	1
3	• (5土	T	IJ	ŀ

OTVERSE	
電子郵件	
密碼 (6~32字元)	
登入	
忘記密碼	
註冊	
選擇整入即表示您同意接受我們的 服務條款 和 關私權政 策	
選擇[註冊]按鈕	



- 填寫電子信箱
- 輸入密碼
- 再次輸入密碼
- 選擇[註冊]按鈕
- 於電子信箱收取認證信件
- 於信件中點擊[驗證]
- 收到驗證通過畫面





4.登入



填寫電子信箱 •

•

- 輸入密碼 •
- - 選擇[登入]按鈕



5.設定

支援2.4G頻段Wi-Fi

- OTTalk伊鍵通:
 一鍵設定-步驟少,相容性80%
 手動設定-步驟多,相容性100%
- OTTalkPLUS都會通:
 一鍵設定-步驟少,相容性80%
 手動設定-步驟多,相容性100%
 藍芽設定-步驟少,相容性95%
- OTC電動床系列
 一鍵設定-步驟少,相容性80%
 手動設定-步驟多,相容性100%
- OTPad智能感知塾
 手動設定-步驟多,相容性100%

功能進行設備共用

 ▲ 有網管之網路環境建議使用手動設定
 ▲ 網路複雜環境建議使用手動設定
 ▲ 認離網路分享器越近,設定時間越快,成功率也 較高
 ▲ 如使用手機作為WiFi熱點建議使用Android系統
 ▲ 設備僅需一帳號為主要設定者,其他帳號使用分享





5-1-	·鍵設定
9	7:44 ◀ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	請按下都會通中央按鈕 長按3秒
	啟動 <u>紅燈快閃</u> 之一鍵設定模式
	Wi-Fi 網路名稱 Jarron_Main_AP
	密碼
	都會通的名字 EX:溫馨的家
	開始設定

依照指示將設備進入設定模式

- 伊鍵通OTTalk
 中央按鈕長按3秒+短按2下
- 都會通OTTalkPLUS
 中央按鈕長按3秒
- 電動床系列OTC
 中央按鈕長按3秒+短按2下



按鈕皆為連續操作



12:05	aul 중 ■) 新增都會通
	操作完成
	太好了
設定成功	 ,設備發出聲響





5-2藍芽設定

選擇要連結的WiFi名稱

5-2藍芽設定

5-3手動設定

選擇要新增的設備

將電池放入背蓋内

按下設備中央按鈕3秒

5-3手動設定

5-3手動設定

5-3手動設定

10	2:35	• •	~ ••
		新增都會通	
		請點選您要連結的 Wi-Fi網路名稱	
- 1	< Ptcom-S	anchong	>
<	? 1234567	890223456789032	3 >
	< Speedy-	sce	>
	TIRECT-	7s42-G4000series	2
	< Briancko		>
	💎 JK-SEMI	-4G	>
	훆 cathayfb	400-1	>
	훆 efcpas 2.	4G	>
	🎅 efcpa		>
	TIRECT-	eb-HP M148f LaserJe	et ≥
	TP-Link	9800 56	
逞	矍擇要	連線的₩	/IFI
12	2:35	新增都會通	?∎
			5
		6%	
		没定中	

輸入WIFI密碼

5-3手動設定

6a.設備撥打手機

收到來電通知進行接聽

靜音

掛斷

擴音

APP端按下接聽後會有3-5秒 接線時間,需等待開始讀秒 後才能通話

僅有最快接聽一人可進行通 話,其餘人會收到被接聽通 知,來電鈴聲會同時被掛斷

6b.	手	機撥打	設備
-----	---	-----	----

選擇[要撥打的設備] OTTalk伊鍵通無此功能

聽到來電音效

按一下中央按鈕接聽

設備按下接聽後會有3-5秒 接線時間,需等待對方說話 後才能通話

連續按設備按鈕不會影響接 線進行

通話中按一下設備按鈕即為 結束通話

設備通話中其他手機將無法 接通,設備沒有插播通知

7.分享

設備主人

8:35	•	
	伊鍵通	
我的設備		
73% 伊鍵通	I	休眠
97% mocku	qu	離線
71% sp		離線
73% hos-of	tc	離線
90% 家		休眠
91% 伊鍵通	I	離線
52% 內湖電	動床	離線
別人的設備		
暫時沒有分	享的設備	
新邀請		
100% TO TA	LK PLUS @gmail.com	離線
@ 伊鍵通	- 8,	商員 4 5

點選[要分享的設備]

\leq	Huge
基本	
設備名字	Huge
通知音效	中音薩克斯風
上線模式	自定義
音量控制	7
韌體版本	1.0.18
進階	
分享設備	
更換Wi-Fi網路名和	爯
	削除設備
如果刪掉這個 都會通, 被刪除	所有事件和歷史紀錄都會一
IN THE LAS	

點選右上角[齒輪]

點選[分享方式]並進行邀請

7.分享

收到邀請通知並接受

點選[我的QR Code] 或提供帳號給設備主人

8.設備設定

基本 設備名字 Huge > 通知音效 中音薩克斯風> 上線模式 自定義> 音量控制 7 > 韌體版本 1.0.18 > 進階 分享設備 更換Wi-Fi網路名稱 刪除設備 如果删掉這個 都會通,所有事件和歷史紀錄都會一併 被刪除 進入頁面

- 設備名稱
- 通知音效
- 上線模式
- 音量控制
- 韌體版本
- 分享設備(請參閱第7章節)
- 更換WiFi名稱
- 刪除設備

 ・
 ・
 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

8-1設備名字

3:52	•	al 🗢 🗊
都會通	更改都會通名稱	
	儲存	
L		
L		
L		

- 填入[要更改的名稱]
- 儲存

8-2通知音效

儲存

8-3上線模式

- 選擇[所需要的模式]
- 儲存

模式說明

- 關閉:僅能從設備撥打手機
- 全日: 24hr/7days都可雙向撥打
- 自定義-觸發後上線30分鐘:漏接
 電話30分鐘內可以回撥給設備
- 自定義-排程管理:自由決定可撥 打設備之時段

按下中央按鈕啓動功能

8-4音量控制

- 選擇[所需要的聲量]
- 播放試聽
- 選擇[確認]

8-5韌體版本

• 選擇[OK]

按下中央按鈕啓動更新

本功能需設備同時存在才能進行升級

因每年兩次IOS/安卓重大升版, 韌體有可能會需 要升級或優化

收到更新通知信件,一定要更新,韌體過舊將造 成各種障礙

8-6更換WiFi網路名稱

設定步驟與新增設備相同請參閱第5章節

8-7刪除設備

點選[刪除設備]

更換設備主人需使用本功能 本功能需設備同時存在才能進行 刪除後所有相關歷程資訊皆消失,請小心使用

9-1帳號

4:55	● 刪除帳號
	$\mathbf{\mathbf{\dot{!}}}$
	您確定要刪除帳號嗎? 刪除後將無法登入原帳號
email	
	刪除帳號

填入帳號 點選[刪除設備]

9-2使用者名稱

4:51		atl 🗢 💽
$\overline{\bigcirc}$	使用者名稱	
更換使用	诸名稱	
Juliet		
	防中	
	锥足	

填入名稱 點選[確定]

此名稱為設備通話紀錄裡顯示的名稱

9-3更換密碼

4:51	•	all 🗢 💽
$\overline{\langle}$	更換密碼	
舊密碼		
		0
新密碼	(6~32字元)	
確認密	碼 (6~32字元)	
	確定	

- 填入舊密碼
- 填入新密碼
- 再次填入新密碼
- 點選[確定]

9-4應用版本

iOS 個人檔案

Android App啓動畫面

登出不影響已綁定的設備,僅為收不到設備的 來電通知

10.其他注意事項

需使用鹼性電池,電量過低/電壓不穩將影響設定/ 通話

通話狀態下為網路流量為每秒256k,如在同一環境 下手機與設備同時使用WiFi須注意流量是否足夠

斷網通知/ 休眠狀態:每日偵測一次,斷網會發出通知 上線狀態:斷網一分鐘後發出通知

APP低電通知/

每日偵測一次,開啓App會發出通知

設備低電通知/

按下中央按鈕閃爍粉紅燈即為低電通知

防水機能/

都會通OTTalkPLUS通過IPX5

伊鍵通OTTalk無防水機能